

MOTOTRBO

REINVENTANDO DIGITAL

Rádio Digital Portátil DGP8050 EX
Modelos VHF e UHF
Digital 12.5 KHz Analógico 12.5/25 kHz

DMR
DIGITAL MOTOROLA RADIO ASSOCIATION



Todos os modelos DGP8050 EX incluem:

Bateria Li-Ion 2075 mAh Alta Capacidade IMPRES (NNTN8359)
Carregador de Unidade Única
Antena Heliflex
Clip de Cinto (PMLN6086)
2 Anos de Garantia
Guia de Referência Rápido (68009586001)

Funções do rádio:

- VHF 136-174 UHF 403-527 MHz
- 1 Watt de potência em VHF e em UHF
- 32 Canais
- Convencional, IPSC, Capacity+, Linked Capacity + (*Licença Premium)
- Capacidade Dupla no Modo Direto
- Padrão Militar 810C, D, E, F e G
- Proteção IP67
- Vida da bateria de 16 horas, 5/5/90 (bateria padrão) modo digital
- SCAN
- OTAP
- Acesso Restrito ao Sistema
- Áudio Inteligente
- Man Down
- ATEX
- Telemetria Integrada
- Mensagem de Texto
- 04 Botões Programáveis
- Opera em modo Analógico e Digital
- GPS Integrado
- * Requer ativação através de aquisição de Linçaça Premium

Funções de Chamada Digital:

- PTT ID (Codifica)
- Chamada de Grupo (Codifica/Decodifica)
- Chamada Privada (Codifica/Decodifica)
- Chamada para Todos (Codifica/Decodifica)
- Chamada de Alerta (Codifica/Decodifica)
- Emergência (Codifica)
- Check de Rádio (Decodifica)
- Desabilitar Rádio (Decodifica)
- Monitor Remoto (Decodifica)
- Transmissão de Interrupção (Codifica/Decodifica)
- Criptação Avançada

Funções dos Botões Programáveis:

- Acesso ao Controle de Chamadas
- Alerta de Chamada
- Acesso de 1 Toque
- Alterar Zona
- Anúncio de Canal
- Ativar/Desativar Áudio Inteligente
- Ativar/Desativar Áudio Inteligente
- Ativar/Desativar Bloqueio de Site
- Ativar/Desativar GPS
- Ativar/Desativar Privacidade
- Ativar/Desativar Todos os Tons
- Ativar/Desativar Varredura
- Ativar/Desativar VOX
- Botão de Telemetria 1, 2 ou 3
- Desativar a Interrupção Remota de TX
- Definir/Limpar Encaminhamento de Chamadas
- Excluir Conversa Indesejada
- Função de Placa Opcional
- Indicador de Bateria
- Ligar/Desligar Anúncio de Voz
- Ligar/Desligar Função AGC
- Monitor
- Repetidor/Modo Direto
- Roaming Manual de Site
- Emergência
- Saida de Telefone
- Silenciador Rígido

Modelos :				
Banda	Potência	Canais	Descrição	Part Number
136-174 MHz	1W	32	DGP™ 8050 EX 136-174MHz 1W *NKP *GOB GPS	LAH56JCC9PA3AN
403-527 MHz	1W	32	DGP™ 8050 EX 403-527MHz 1W *NKP *GOB GPS	LAH56QCC9PA3AN
* NKP= Non KeyPad (Sem Teclado) *GOB= Generic Option Board (Placa Opcional)				

Links

DGP8050 EX Especificações Técnicas	Acessórios
--	----------------------------

Os modelos de rádio DGP™8050EX devidamente equipados com baterias NNTN7789A contam com certificação para uso no Ex Ib IIC T4, Classe II, Grupos E, F, G, e Classe III, y DIP A21 TA 110°C.